TWM T3 使用者使用操作及注意事項

- 注意:1、下載前請備份電話內之個人數據;
 - 2、電腦外接電源良好或電池電量可使用時間至少1小時;
 - 3、請確認在本機電腦上是否已經安裝好升級程式
- 1. 按兩下打開"T3 Upgrade Tool"

T3 Upgrade I	ool	
注意:手機版	本升級之前,請先依照下列方式操作:	
1.諸先把	連接線接到電腦	
2.手機先	闘機。	
3.然後先	按下側邊音量減少鍵(音量下),再同時按關	間機鍵不放,直到手機營幕上出現
FTM就可	「把手放開,然後把手機連接到個人電腦上。	
4.升級軟	體會自動搜尋COM PORT端口,如軟體開始鍵の	〔黑時,即可按下開始,將自動做升級。
5.升級成	功之後,請拔掉連接線並移除電池,再裝上電	池重新開闢機!
注意事項·		
11/20年9月 A 升級之	'前諸備份你的涌訊錄和個人資料。	開始
B. 在升級	過程中不要拔出手機,直到升級完成。	
C. 如升紙	失敗,諸再試一次或回原購買地處理。	
USB :	NULL	OPEN
進度:	0/100	

- 2. 手機關機。
- 3. 同時按住側邊音量減少(下)跟電源鍵不放,直到螢幕出現 FTM
- 4. 將傳輸線連接電腦跟手機
- 5. 連接成功時將出現端口號

無連接時顯示	USB :	NULL
右浦培咭顯示	USB :	COM16

6.	6.按下右方開始],即可自行開始升級動作。下方進度條會顯式升級進度
	進度: 4/100	

7. 升級成功時將顯示:升級成功



8.把傳輸線及電池移除之後等 5 秒鐘,再放入電池重新開機即可

新增加光敏開關校正應用程式 使用時機為撥號後貼近耳朵時,手機不會自動反黑 或反黑後無法自動再開啓





2. 尋找如圖示的應用軟體並點擊

	🛎 🗈 iii 🛄 11:30	
	Proximity Sensor Calibration	
	Calibrate	
	Calibrate	
3.	出現。	
	Proximity Sensor Calibration	
	Proximity Calibration success	
	ок	OK
4.	約三秒後會出現	UN
	🖷 🗈 ill 🔒 11:33	
	Proximity Sensor Calibration	
	Proximity Sensor Calibration Successed!	
	Collimate	
	Cambrate	
	OK	
5.	然後在 畫面下點下方的 O	K,完成動作